



## Riveteuse à inserts sans fil 18 volts NMP 18 LTX BL M10

- Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable
- Utilisation polyvalente grâce au système de changement rapide de la tige filetée
- Vissage automatique du rivet avant le rivetage
- Fonction Autoreverse pour gagner du temps : le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet.
- Préréglage facile de la force sur l'écran LED pour travailler sans abîmer le matériau et le filet
- Écran LED avec cache de protection : 10 emplacements sur la mémoire pour des réglages
- Éclairage LED activable lors du rivetage ou en continu (max. 10 min.)
- Œillet pour travailler sans effort avec l'équilibre/le ressort
- Avec l'adaptateur adapté (accessoire), convient également aux goujons filetés
- Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Rangement pratique vissé sur le carter pour d'autres tiges filetées
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | 601788850     |
| code EAN  | 4061792212909 |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| tension batterie                         | 18 V   |
| Rivets aveugles en aluminium max.        | M 10   |
| Rivets aveugles en acier max.            | M 8    |
| Rivets aveugles en acier inoxydable max. | M 6    |
| Force                                    | 15 kN  |
| Course de l'appareil                     | 10 mm  |
| Poids sans batterie                      | 2 kg   |
| Poids avec batterie                      | 2,4 kg |

### Équipement standard

Tiges filetées M4, M5 et M6, Mâchoires M4, M5 et M6, Carte d'information sur la force, Clé mâle à six pans, Clé à fourches doubles, sans batterie, ni chargeur